

# • 간편 사용설명서 •

## ▶ 연결하기

GFT-4000 for COMBO를 차량의 시가잭에 연결하면, 파란색 표시등이 켜지면서 전원이 들어옵니다.

휴대용 오디오기기와 GFT-4000 for COMBO를 연결케이블로 연결을 합니다.

GFT-4000 for COMBO의 mini-USB연결부에 GBH-M100을 연결합니다.

## ▶ 주파수 설정

-차량의 FM 라디오 주파수 설정

선택할 수 있는 9개의 주파수

(106.3/106.5/106.7/106.9/107.1/107.3

/107.5/107.7/107.9MHz)

중에 방송 신호가 가장 약한 하나의 채널을 선택합니다.

-GFT-4000 for COMBO의 주파수 설정

주파수 선택 다이얼을 돌려 앞에서 설정한 주파수로 맞추어 줍니다.



## ▶ 전화받기

전화가 수신되면 벨소리가 차량용 스피커로 나옵니다.

이때 GBH-M100의 다기능 버튼(MFB)이나 GFT-4000 for COMBO의 통화버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

## ▶ 전화 걸기

휴대전화로 전화걸기를 하면 설정상태에 따라 자동으로 헤드셋과 연결됩니다.

휴대전화가 이 기능을 지원하지 않는 경우 전화걸기 후 다기능 버튼(MFB)을 짧게 누르면 헤드셋과 연결됩니다.

## ▶ 최근 사용한 번호로 전화걸기

헤드셋의 다기능 버튼(MFB)이나 GFT-4000 for COMBO의 토크버튼을 짧게 누르면 최근 사용한 번호로 전화가 걸립니다. 이 기능은 휴대전화 모델 별로 동작이 다를 수 있습니다.

## ▶ 음악 감상

재생 : 휴대용 오디오기기의 재생 버튼을 누릅니다.

볼륨 조절 : 차량용 오디오의 볼륨을 적당히 조정하세요. (가장 좋은 음질로 감상하기 위해서는 휴대용 오디오기기의 최대볼륨에서 70~80%정도 조정하는 것이 좋습니다.)



## ▶ 사용하기



①블루투스 무선 헤드셋 M100으로 자유롭게 통화하실 수 있습니다.




②M100을 GFT-4000 for COMBO에 연결하여 충전이 가능합니다.



③GFT-4000 for COMBO의 주파수와 FM라디오의 주파수를 동일하게 맞추어 Mp3P음악을 들으실 수 있습니다.



④전화가 올 경우, 음악이 멈추고 벨이 울립니다.



⑤운전중에도 안전하게 통화가 가능합니다.



⑥통화가 끝나면 음악이 자동으로 재생됩니다.

※상세 정보들은 정식 매뉴얼을 참조해 주십시오.

# ● GBH-M100 간편 사용설명서 ●

## ▶ 충전하기

구입 후 처음 사용시에는 배터리를 완전히 충전 후 사용하세요.

## ▶ 헤드셋 켜기/끄기

- 켜기: 파란색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼을 눌러주세요.  
(구입 후 처음 전원을 켜면 헤드셋은 자동으로 등록 대기 상태가 됩니다.)
- 끄기: 파란색 빨간색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼을 눌러주세요.  
(Fold상태일때만 끄기 가능)

## ▶ 휴대폰에 헤드셋 등록하기(페어링하기)

### 1. GBH-M100 블루투스 헤드셋 페어링 모드 설정하기


< 구입 후 처음 등록하는 경우 >

헤드셋을 Fold상태에서 다기능 버튼을 4초 정도 계속 누르면 전원이 켜지면서 자동으로 등록 대기상태(파란색 표시등이 계속 켜져 있는 상태)가 됩니다.

< 다시 등록하기 및 다른 기기에 등록하기 >

헤드셋이 꺼진 상태인지 확인하고 Bar 상태에서 다기능 버튼을 약 8초 정도 눌러 파란색 표시등이 계속 켜져 있는 상태가 되면 헤드셋은 등록 대기 상태가 됩니다.

### 2. 휴대폰에서 페어링모드 진입하기



- ① 블루투스 기능을 활성화 하고 헤드셋을 검색합니다.  
(블루투스 헤드셋 검색 방법은 해당 휴대폰 사용 설명서를 참고하세요.)



- ③ 휴대폰에서 비밀번호 (PIN Code) 0000을 입력하세요.



- ② 검색된 기기목록에서 "MobiFren GBH-M100"을 선택하세요.



- ④ 등록이 완료되면 휴대폰 화면에 헤드셋이 연결되었다는 표시가 나타납니다.  
(헤드셋의 파란색 표시등이 10회 깜박입니다.)

※ 휴대폰에 따라 헤드셋 등록 과정이 다를 수 있습니다. (휴대전화 사용 설명서 참고)

## ▶ 전화 받기

- 전화 수신 시 Bar 상태에서 Fold 상태로 변경하면 자동으로 전화 받기가 됩니다. (Smart Connection™)
- 이미 Fold 상태로 전환되어 있을 때에는 다기능 버튼을 누르면 전화 받기가 됩니다.



Bar 상태



Fold 상태

## ▶ 자동 잠금 기능

의도하지 않는 전화가 걸리는 것을 방지하기 위해, 헤드셋이 Bar 상태인 경우 다기능 버튼은 자동으로 잠금 상태가 됩니다.

## ▶ 초 절전모드

<설정>



<해제>



Bar타입에서 파란색과 빨간색 표시등이 동시에 깜박일 때까지 함께 눌러주세요.  
※ 초 절전 모드로 설정 시 대기시간은 **최장 60일**입니다.

## ▶ 통화 대기 및 통화 중 다른 전화 받기

- 통화 중에 현재 통화를 잠시 멈추거나 걸려온 전화를 받을 수 있습니다.
- 통화 중에 다기능 버튼을 누르면 현재 통화는 대기상태가 되고, 대기중인 통화로 전환됩니다.
- 다기능 버튼을 길게 누르면 이러한 현재 통화와 대기 통화간 전환이 이루어집니다.
- 다기능 버튼을 짧게 누르면 현재 통화가 종료됩니다.

## ▶ 통화 종료하기

- 다기능 버튼을 짧게 눌러주면 통화가 종료됩니다. 또는 Bar 상태로 전환하면 5초 후 자동으로 통화가 종료됩니다.