

# ● GBH-M100 간편 사용설명서 ●

## ▶ 충전하기

구입 후 처음 사용시에는 배터리를 완전히 충전 후 사용하세요.

## ▶ 헤드셋 켜기/끄기

- **켜기:** 파란색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼을 눌러주세요.  
(구입 후 처음 전원을 켜면 헤드셋은 자동으로 등록 대기 상태가 됩니다.)
- **끄기:** 파란색 빨간색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼을 눌러주세요.  
(Fold상태일때만 끄기 가능)

## ▶ 휴대폰에 헤드셋 등록하기(페어링하기)

### 1. GBH-M100 블루투스 헤드셋 페어링 모드 설정하기


〈 구입 후 처음 등록하는 경우 〉

헤드셋을 Fold상태에서 다기능 버튼을 4초 정도 계속 누르면 전원이 켜지면서 자동으로 등록 대기상태(파란색 표시등이 계속 켜져 있는 상태)가 됩니다.


〈 다시 등록하기 및 다른 기기에 등록하기 〉

헤드셋이 꺼진 상태인지 확인하고 Fold상태에서 다기능 버튼을 약 8초 정도 눌러 파란색 표시등이 계속 켜져 있는 상태가 되면 헤드셋은 등록 대기 상태가 됩니다.


### 2. 휴대폰에서 페어링모드 진입하기



- ① 블루투스 기능을 활성화 하고 헤드셋을 검색합니다.  
(블루투스 헤드셋 검색 방법은 해당 휴대폰 사용 설명서를 참고하세요.)



- ③ 휴대폰에서 비밀번호 (PIN Code) 0000을 입력하세요.



- ② 검색된 기기목록에서 "MobiFren GBH-M100" 을 선택하세요.




- ④ 등록이 완료되면 휴대폰 화면에 헤드셋이 연결되었다는 표시가 나타납니다.  
(헤드셋의 파란색 표시등이 10회 깜박입니다.)

※ 휴대폰에 따라 헤드셋 등록 과정이 다를 수 있습니다. (휴대폰 사용 설명서 참고)

## ▶ 전화 받기

- 전화 수신 시 Bar 상태에서 Fold 상태로 변경하면 자동으로 전화 받기가 됩니다.  
(Smart Connection™)
- 이미 Fold 상태로 전환되어 있을 때에는 다기능 버튼을 누르면 전화 받기가 됩니다.



## ▶ 자동 잠금 기능

의도하지 않는 전화가 걸리는 것을 방지하기 위해, 헤드셋이 Bar 상태인 경우 다기능 버튼은 자동으로 잠금 상태가 됩니다.

## ▶ 초 절전모드

〈설정〉



〈해제〉



Bar타입에서 **보라색** 표시등이 **깜박일 때까지** 함께 눌러주세요.

※ 초 절전 모드로 설정 시 대기시간은 **최장 60일**입니다.

## ▶ 통화 대기 및 통화 중 다른 전화 받기

- 통화 중에 현재 통화를 잠시 멈추거나 걸려온 전화를 받을 수 있습니다.
- 통화 중에 다기능 버튼을 누르면 현재 통화는 대기상태가 되고, 대기중인 통화로 전환됩니다.
- 다기능 버튼을 길게 누르면 이러한 현재 통화와 대기 통화간 전환이 이루어집니다.
- 다기능 버튼을 짧게 누르면 현재 통화가 종료됩니다.

## ▶ 통화 종료하기

- 다기능 버튼을 짧게 눌러주면 통화가 종료됩니다. 또는 Bar 상태로 전환하면 5초 후 자동으로 통화가 종료됩니다.